

## Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

<b>Výrobce:</b>	Siemens
<b>Typ zařízení:</b>	Gigaset C470 IP
<b>Firmware:</b>	02223
<b>Služba:</b>	VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka)
<b>Datum:</b>	11.05.2010



**Gigaset C470IP**


## Obsah

<b>1</b>	<b>ZÁKLADNÍ FUNKCE</b>	<b>2</b>
1.1	Volání	2
1.2	Redial (opakovaná volba)	2
1.3	Ovládání hlasitosti	2
1.4	Hlasitý odposlech	2
1.5	Náhlavní sada	3
1.6	Mute (vypnutí mikrofonu)	3
1.7	Telefonní seznam	3
1.8	Rychlá volba	3
1.9	Seznam volání	4
1.10	Hlasitost a melodie vyzvánění	4
<b>2</b>	<b>OVLÁDÁNÍ SLUŽEB</b>	<b>5</b>
2.1	Předání volání	5
2.2	Předání volání během vyzvánění	5
2.3	Čekající volání	5
2.4	Konference	5
2.5	Nerušit	6
2.6	Přesměrování	6
2.7	Přesměrování při obsazení	6
2.8	Přesměrování při nevyzvednutí	7
2.9	Trvalé skrytí čísla volajícího	7
2.10	Odmítnutí anonymních volání	7

# 1 Základní funkce

## 1.1 Volání

---



*Použití:* Pomocí klávesnice telefonu zadejte číslo požadovaného uživatele. Stiskněte tlačítko vyzvednutí .

*Poznámka:* Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“. Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“.

## 1.2 Redial (opakovaná volba)

---


Opakování volby naposledy volaného čísla.


*Použití:* Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí  a ze seznamu vyberte požadovanou volbu. Poslední volané číslo je zobrazeno jako první v seznamu. Vytočení čísla provedete opětovným stiskem tlačítka vyzvednutí .

## 1.3 Ovládání hlasitosti

---

Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru.



*Použití:* V pohotovostním menu stiskněte tlačítko , vyberte volbu **Hlasitost sluchátka** a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí středového ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo) nastavte požadovanou úroveň sluchátka a reproduktoru. Potvrďte stiskem dialogového tlačítka **Uložit**.

Hlasitost sluchátka lze nastavit i během hovoru stiskem tlačítka  a pomocí ovládacího tlačítka vlevo nebo vpravo.

## 1.4 Hlasitý odposlech

---

Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu.

*Použití:* Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo a stiskem tlačítka  zahájíte volání. Hlasité volání lze aktivovat/deaktivovat i během hovoru stiskem .

## 1.5 Náhlavní sada

---

Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu).

*Připojení:* Připojte náhlavní sadu do zdířky na levé straně telefonu.

*Použití:* Po připojení bude při hovoru automaticky použita Náhlavní sada.

## 1.6 Mute (vypnutí mikrofону)

---


Umožňuje dočasně vypnout mikrofón během hovoru.



*Použití:* Během hovoru stiskněte dialogové tlačítko **Ztlum.** (na displeji bude zobrazen text „Mikrofón je vyp.“) a účastník na druhé straně Vás od této chvíle neuslyší. Opětovné zapnutí mikrofónu provedete stiskem dialogového tlačítka **Zap.**


## 1.7 Telefonní seznam

---

Umožňuje vytvořit telefonní seznam nejpoužívanějších telefonních čísel. Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně.

*Uložení kontaktu:* V pohotovostním menu stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Nový záznam** a potvrďte tlačítkem **OK**. Dále vyberte volbu **Císlo** a zadejte telefonní číslo. Zvolte **Jméno** a zadejte jméno. Pomocí # můžete přepínat mezi malými písmeny, velkými písmeny a čísli. Speciální znak zadáte pomocí tlačítka \*. Kontaktu můžete přiřadit zkrácenou volbu výběrem **Zkr. volba**. Zadané údaje potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**.


*Volba kontaktu ze seznamu:* V pohotovostním menu stiskněte tlačítko , vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko vyzvednutí . Můžete použít vyhledávání rovněž pomocí klávesnice telefonu.



*Editace/Smazání uloženého kontaktu:* V pohotovostním menu stiskněte tlačítko , vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko **Možnosti**. Vyberte volbu **Změnit záznam**, resp. **Smazat záznam** a potvrďte stiskem tlačítka **OK**.

## 1.8 Rychlá volba

---

Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt, bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat kontakt v telefonním seznamu.


*Přidání záznamu:* Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Nový záznam** a potvrďte tlačítkem **OK**. Dále vyberte volbu **Císlo** a zadejte telefonní číslo. Zvolte **Jméno** a zadejte jméno. Zadané údaje potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**.

*Použití:* Stiskněte tlačítko , vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko vyzvednutí .

## 1.9 Seznam volání

---

Uchovává historii zmeškaných a přijatých hovorů.

*Zobrazení seznamu:* Stiskněte tlačítko  a volte **Volání – OK**. Nyní jste v seznamu zmeškaných a přijatých volání. Seznam procházíte pomocí středového ovládacího tlačítka. Poslední volání je zobrazeno jako první v seznamu.

*Smazání záznamu:* Vyberte záznam, který chcete odstranit a stiskněte tlačítko **Smazat**.


*Smazání celého seznamu:* Ve výpisu seznamu stiskněte kontextové tlačítko **Moznosti – Smazat seznam – OK**.

*Uložení do adresáře:* Telefonní číslo je možné uložit rovnou do adresáře telefonu. Ve výpisu seznamu stiskněte kontextové tlačítko **Moznosti – Poslat do tel. s. – OK**. Nyní můžete změnit Jméno a zkrácenou volbu. Poté stiskněte tlačítko **Uložit**.

## 1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění

---

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění při příchozím volání.

*Použití:* V pohotovostním menu stiskněte tlačítko , vyberte volbu **Vyzvaneni** a stiskněte tlačítko **OK**. Dále volte **Pro vsechny – OK**. Pomocí středového ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo) nastavte požadovanou úroveň vyzvánění a typ melodie. Potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Uložit**. Dále stiskněte **Ano** a nastavené vyzvánění bude uloženo.

## 2 Ovládání služeb

### 2.1 Předání volání

Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte kontextové tlačítko **Moznosti**. Dále volte **Zpetny dotaz – OK** a zadejte číslo účastníka na kterého chcete hovor předat. Kontakt můžete vybrat i z telefonního seznamu stiskem tlačítka



. Číslo odešlete stiskem tlačítka **Poslat**. Po vytvoření spojení a přihlášení se účastníka stiskněte opět kontextové tlačítko **Moznosti**, volte **Predat volani** a potvrďte stiskem **OK**. V tuto chvíli bude první účastník spojen s účastníkem, na kterého jste předali volání.


### 2.2 Předání volání během vyzvánění

Tato služba není podporována tímto telefonem.

### 2.3 Čekající volání


Při aktivované funkci „Čekající volání“ budete během vašeho volání opakovaně upozorněni krátkým tónem na případná další příchozí volání.



*Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko  a volte položku **Sluzby site – OK – VoIP – OK – Cekajici volani – OK**. Středovým ovládacím tlačítkem vyberte možnost **Zap.** pro aktivaci nebo **Vyp.** pro deaktivaci služby. Volbu potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**.*

*Použití: Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a někdo třetí se vám pokouší volat, budete upozorněni zvukovým signálem ve sluchátku a telefon bude na displeji signalizovat příchozí hovor. Příchozí volání můžete přijmout následovně. Stiskněte kontextové tlačítko **Moznosti** a volte **Prijmout 2. volani – OK**. V tuto chvíli budete spojeni s příchozím voláním a původní hovor bude přidržen na lince. Přepínat mezi hovory lze středovým*



*ovládacím tlačítkem (nahoru , dolů ).*

### 2.4 Konference

Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím účastníkem, stiskněte kontextové tlačítko **Moznosti** a volte **Zpetny dotaz – OK**. Zadejte telefonní číslo třetího účastníka a stiskněte tlačítko **Poslat**. Po přihlášení třetího účastníka stiskněte tlačítko **Moznosti** a volte **Konference – OK**. Nyní je vytvořena konference mezi všemi účastníky.

## 2.5 Nerušit

Volající účastník dostane obsazovací tón nebo bude přesměrován dle nastavení na O2menu.

*Aktivace: V základním stavu zvolte telefonní číslo **\*26** a stiskněte tlačítko vyzvednutí*



*. Ve sluchátku uslyšíte potvrzení aktivace služby Nerušit.*

*Deaktivace: V základním stavu zvolte telefonní číslo **#26** a stiskněte tlačítko vyzvednutí*



*. Ve sluchátku uslyšíte potvrzení deaktivace služby Nerušit.*

## 2.6 Přesměrování

Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo.



*Aktivace: Stiskněte tlačítko a volte položku **Služby site – OK – VoIP – OK – Presmerovani – OK – IP1 – OK**. Pomocí středového ovládacího tlačítka nastavte parametry: Kdy: **Ihned**, Vol.c.: Stiskněte změnit a zvolte číslo na které budou hovory přesměrovány, Stav: **Zap**. Volby potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**. Na displeji v klidovém stavu bude zobrazena informace o aktivním přesměrování.*

*Deaktivace: Vstup do menu je stejný jako v případě aktivace, pouze položku Stav nastavte na **Vyp**.*

## 2.7 Přesměrování při obsazení

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte deaktivovanou službu „Čekající volání“.



*Aktivace: Stiskněte tlačítko a volte položku **Služby site – OK – VoIP – OK – Presmerovani – OK – IP1 – OK**. Pomocí středového ovládacího tlačítka nastavte parametry: Kdy: **KdyzObsaz.**, Vol.c.: Stiskněte změnit a zvolte číslo na které budou hovory přesměrovány, Stav: **Zap**. Volby potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**. Na displeji v klidovém stavu bude zobrazena informace o aktivním přesměrování.*

*Deaktivace: Vstup do menu je stejný jako v případě aktivace, pouze položku Stav nastavte na **Vyp**.*

## 2.8 Přesměrování při nevyzvednutí

---

Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do určité doby nepřijmete. Přesměrovaný hovor bude v telefonu zaznamenán ve zmeškaných voláních.



*Aktivace: Stiskněte tlačítko a volte položku **Služby site – OK – VoIP – OK – Přesmerovani – OK – IP1 – OK**. Pomocí středového ovládacího tlačítka nastavte parametry: Kdy: **KdyzNehl.**, Vol.c.: Stiskněte změnit a zvolte číslo na které budou hovory přesměrovány, Stav: **Zap**. Volby potvrďte kontextovým tlačítkem **Uložit**. Na displeji v klidovém stavu bude zobrazena informace o aktivním přesměrování.*

*Deaktivace: Vstup do menu je stejný jako v případě aktivace, pouze položku Stav nastavte na Vyp.*

## 2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího

---

Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům pro všechna následující volání.



*Aktivace/Deaktivace: Stiskněte tlačítko a volte položku **Služby site – OK – Vse anonymne – OK**.*

## 2.10 Odmítnutí anonymních volání

---

Tato služba není podporována tímto telefonem.